

単2

主幹

単2 200V漏電遮断器

|      |          |      |          |
|------|----------|------|----------|
| 75A  | GB-73KC  | 150A | GB-152EC |
| 100A | GB-103KC |      |          |
| 125A | GB-122EC |      |          |

分岐

|                 |
|-----------------|
| パールテクトブレーカ      |
| BC-2NA(2P2E20A) |
| BC-2NA(2P2E30A) |
| B-52NA(2P2E40A) |

色:マンセル8GY9.7/0.2

MAG - TN -



パールテクト(扉付)

| 分岐回路数<br>+予備回路数 | 主幹                              | 蓄熱回路                                        | パールテクト(扉付) |              |             | 外形寸法(mm) |     |     |               |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------------------------|------------|--------------|-------------|----------|-----|-----|---------------|
|                 |                                 |                                             | 納期<br>区分   | ご注文品番        | 標準価格<br>(円) | タテ       | ヨコ  | フカサ | 外形<br>寸法<br>図 |
| 5+2             | 1φ2W<br>200V<br>↓<br>ELB<br>75A | 主幹: 75A<br>分岐: 40A×1<br>30A×1<br>20A×3<br>  | ③          | MAG27052TN1  | 42,700      | 320      | 347 | 118 | E-162<br>21   |
|                 |                                 | 主幹: 100A<br>分岐: 40A×1<br>30A×1<br>20A×3<br> | ③          | MAG210052TN1 | 46,200      | 320      | 347 | 118 | E-162<br>21   |
| 8+6             | 1φ2W<br>200V<br>↓<br>ELB<br>75A | 主幹: 75A<br>分岐: 40A×2<br>30A×1<br>20A×5<br>  | ③          | MAG27086TN2  | 74,600      | 320      | 381 | 118 | E-163<br>22   |
|                 |                                 | 主幹: 100A<br>分岐: 40A×2<br>30A×1<br>20A×5<br> | ③          | MAG210086TN2 | 78,400      | 320      | 381 | 118 | E-163<br>22   |
|                 |                                 | 主幹: 125A<br>分岐: 40A×2<br>30A×1<br>20A×5<br> | ③          | MAG212086TN2 | 86,500      | 320      | 381 | 118 | E-163<br>22   |
|                 |                                 | 主幹: 150A<br>分岐: 40A×2<br>30A×1<br>20A×5<br> | ③          | MAG215086TN2 | 86,500      | 320      | 381 | 118 | E-163<br>22   |

■蓄熱暖房器用ブレーカ40Aは50Aに組み替え可能です。

別途お問い合わせください。

■40Aブレーカは2回路分のスペースを使用します。

## ■参考資料

内線規程より3編5章の特殊施設「3545節 深夜電力機器の施設」3545-3「引込口装置の施設(配線用遮断器の容量の選定)」の項目から抜粋。

## 配線用遮断器の選定

| 深夜電力機器の容量(kW) | 配線遮断器の定格電流(A) |
|---------------|---------------|
| 単相200V用       |               |
| 2.2以下         | 15・20         |
| 2.2超過3.0以下    | 20            |
| 3.0超過4.5以下    | 30            |
| 4.5超過6.0以下    | 40            |
| 6.0超過7.5以下    | 50            |
| 7.5超過9.0以下    | 60            |
| 9.0超過11.2以下   | 75            |
| 11.2超過15.0以下  | 100           |
| 15.0超過18.7以下  | 125           |
| 18.7超過22.4以下  | 150           |

深夜電力機器は、遮断器の75%を超えない容量を接続してください。