

Fシリーズ(高遮断容量)配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P•2E•60AF						3P•3E•60AF					
型式	B-62FEC						B-63FEC					
定格使用電圧Ue AC	200-500V						200-500V					
定格使用電圧Ue DC	250V						250V					
定格インパルス耐電圧Uimp	6kV						6kV					
定格電流・ご注文品番 表面形	5A ● B62FEC05						5A ● B63FEC05					
	10A ● B62FEC10						10A ● B63FEC10					
	15A ● B62FEC15						15A ● B63FEC15					
	20A ● B62FEC20						20A ● B63FEC20					
	30A ● B62FEC30						30A ● B63FEC30					
	40A ● B62FEC40						40A ● B63FEC40					
	50A ● B62FEC50						50A ● B63FEC50					
				60A ● B62FEC60						60A ● B63FEC60		
接続方式 (注1)	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形
標準価格(円)	21,800	24,300	28,100	27,100	29,400	33,400	29,300	33,200	37,500	36,600	40,300	44,300
外観及び外形寸法(mm)				 2P A 130 B 52 C 60 D 86			 3P A 130 B 75 C 60 D 86					
定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics) AC 200V	15/8						15/8					
AC 415V	7.5/4						7.5/4					
AC 500V	1.5/1						1.5/1					
DC 125V	5/3						5/3					
DC 250V	2.5/2						2.5/2					
表面形 端子仕様	線押え方式(圧着端子使用可能) M5			圧着端子方式 M8			線押え方式(圧着端子使用可能) M5			圧着端子方式 M8		
接続可能最大電線(mm²)	22			60			22			60		
取付可能付属装置 接続方式 裏面形 SD	●						●					
接続方式 埋込形 FP	●						●					
補助スイッチ AX	●						●					
警報スイッチ AL	●						●					
電圧引外し装置 SHT	●						●					
不足電圧引外し装置 UVT	—						—					
端子台 TB	可能						可能					
トリップボタン TRB	有						有					
ハンドルロック キャップ式 LC	別売(LC-4J)						別売(LC-4J)					
ハンドルロック 施錠式 HL	別売(HL-4J)						別売(HL-4J)					
外部操作ハンドル HA、HM	—						別売(HM-S14)					
機械的インターロック MIW	別売(MIW-2E)						別売(MIW-2E)					
バリア BA	表面形は電源側付属(注2)(50A以下 CMF-0487 60A PHS-4)						表面形は電源側付属(注2)(50A以下 CMF-0487 60A PHS-4)					
端子カバー 表面形 TMC	別売(TMC-1)						別売(TMC-1)					
端子カバー 裏面形 BTC	別売(BTC-1)						別売(BTC-1)					
逆接続	可能(注3)						可能(注3)					
適合JIS規格	JIS C 8201-2-1 Ann2						JIS C 8201-2-1 Ann2					
過電流引外し方式	熱動電磁						熱動電磁					
製品質量(kg)	0.42			0.47			0.58			0.65		
一梱入数	1						1					
特性、寸法図記載ページ	A-70			A-71			A-70			A-71		

■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ
■外部操作ハンドルのHMは丸形、HAはレバー形です。詳細は「外部操作ハンドル」の項を参照ください。D-17ページ

(注1)ご注文品番の後ろに裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
(注2)400V級は必ず相間バリアをご使用ください。
(注3)内線規程JEAC8001資料3-5-8の「逆接続可能型」です。太陽光発電システム用など系統連系用途の場合は、電源側(図の上側)に商用電源側を、負荷側(図の下側)に発電システム側を接続してください。用途にかかわらず、負荷側(図の下側)に商用電源側を接続しないでください。

発電システムの接続方法



この価格には消費税は含まれておりません。　納期区分:◎(本店商品センター在庫品)　◒(在庫少数/在庫なしの場合受注品)　●(受注品)(詳細はA-1ページ)