

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P•2E•125AF						3P•3E•125AF					
型式	B-122FH						B-123FH					
定格使用電圧Ue AC	200-500V						200-500V					
定格使用電圧Ue DC	250V						250V					
定格インパルス耐電圧Uimp	8kV						8kV					
定格電流・ご注文品番 表面形	15A ● B122FH01						15A ● B123FH01					
	20A ● B122FH02						20A ● B123FH02					
	30A ● B122FH03						30A ● B123FH03					
	40A ● B122FH04						40A ● B123FH04					
	50A ● B122FH05						50A ● B123FH05					
	60A ● B122FH06						60A ● B123FH06					
	75A ● B122FH07						75A ● B123FH07					
	100A ● B122FH10						100A ● B123FH10					
				125A ●	B122FH12					125A ●	B123FH12	
接続方式 (注1)	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形
標準価格(円)	60,700	66,900	74,100	93,100	100,000	108,100	75,900	85,100	92,200	114,100	124,900	132,100
外観及び外形寸法(mm)	 2P A 130 B 52 C 60 D 86						 3P A 130 B 75 C 60 D 86					
定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics) AC 200V	50/25						50/25					
AC 415V	25/13						25/13					
AC 500V	10/5						10/5					
DC 125V	25/13						25/13					
DC 250V	25/13						25/13					
表面形 端子仕様	圧着端子方式 50A以下 M5、60A以上 M8			圧着端子方式 M8			圧着端子方式 50A以下 M5、60A以上 M8			圧着端子方式 M8		
接続可能最大電線(mm²)	60(50A以下は22)						60(50A以下は22)					
取付可能付属装置 接続方式 裏面形 SD	●						●					
接続方式 埋込形 FP	●						●					
補助スイッチ AX	●						●					
警報スイッチ AL	●						●					
電圧引外し装置 SHT	●						●					
不足電圧引外し装置 UVT	—						—					
端子台 TB	可能						可能					
トリップボタン TRB	有						有					
ハンドルロック キャップ式 LC	別売(LC-4J)						別売(LC-4J)					
ハンドルロック 施錠式 HL	別売(HL-4J)						別売(HL-4J)					
外部操作ハンドル HA、HM	—						別売(HM-S14)					
機械的インターロック MIW	別売(MIW-2E)						別売(MIW-2E)					
バリア BA	表面形は電源側付属(注2)(50A以下CMF-0487 60A以上PHS-4)						表面形は電源側付属(注2)(50A以下CMF-0487 60A以上PHS-4)					
端子カバー 表面形 TMC	別売(TMC-1)						別売(TMC-1)					
端子カバー 裏面形 BTC	別売(BTC-1)						別売(BTC-1)					
逆接続	可能(注3)						可能(注3)					
適合JIS規格	JIS C 8201-2-1 Ann2						JIS C 8201-2-1 Ann2					
過電流引外し方式	熱動電磁						熱動電磁					
製品質量(kg)	0.47						0.65					
一梱入数	1						1					
特性、寸法図記載ページ	A-70(15〜50A)、A-71(60〜125A)						A-70(15〜50A)、A-71(60〜125A)					

■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ
■外部操作ハンドルの**HM**は丸形、**HA**はレバー形です。詳細は「外部操作ハンドル」の項を参照ください。D-17ページ

(注1)ご注文品番の後ろに裏面形は**S**、埋込形は**F**をつけてご注文ください。
(注2)400V級は必ず相間バリアをご使用ください。

(注3)内線規程JEAC8001資料3-5-8の「逆接続可能型」です。太陽光発電システム用など系統連系用途の場合は、電源側(図の上側)に商用電源側を、負荷側(図の下側)に発電システム側を接続してください。用途にかかわらず、負荷側(図の下側)に商用電源側を接続しないでください。



納期区分:◎(本店商品センター在庫品) ◒(在庫少数/在庫なしの場合受注品) ●(受注品)(詳細はA-1ページ)
この価格には消費税は含まれておりません。