
漏電監視ができる配線用遮断器

漏電警報付配線用遮断器

注意：漏電遮断器ではないので漏電遮断器の設置義務規定には対応できません。

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)			3P・3E・125AF				3P・3E・225AF			
型式			B-123GC				B-223GC			
定格使用電圧Ue(AC)			200-440V				100-200-440V			
定格絶縁電圧Ui			500V				500V			
定格インパルス耐電圧Uimp			6kV				6kV			
漏電警報	定格感度電流(mA)		100/200/500				100/200/500			
	動作時間(s)		0.1以内/0.3/1.2				0.1以内/0.3/1.2			
	慣性不動作時間(s以上)		−/0.1/0.5				−/0.1/0.5			
定格電流・ご注文品番表面形			15A ● B123GC01W2L3 20A ● B123GC02W2L3 30A ● B123GC03W2L3 40A ● B123GC04W2L3 50A ● B123GC05W2L3 60A ● B123GC06W2L3 75A ● B123GC07W2L3 100A ● B123GC10W2L3			125A ● B123GC12W2L3	125A ● B223GC12W2L3 150A ● B223GC15W2L3 175A ● B223GC17W2L3 200A ● B223GC20W2L3 225A ● B223GC22W2L3			
接続方式			表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形
標準価格(円)			108,100	119,900	137,800	124,100	137,100	156,000	134,300	155,100	181,900
外観及び外形寸法(mm)			 (注1)漏電警報用の検知器及び端子台の寸法は最大25mmプラスする必要があります。 A 130 B 75 C 60 D 86				 A 165 B 105 C 60 D 85			
短時間検出電流(定格電流に対する%)			−				−			
定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics) AC	100V		−				35/18			
	200V		35/18				35/18			
	240V		35/18				35/18			
	415V		10/5				15/8			
	440V		10/5				15/8			
端子仕様			圧着端子方式 50A以下 M5、60A以上 M8				圧着端子方式 M8			
接続可能最大電線(mm²)			60				150			
補助スイッチ AX			●				●			
警報スイッチ AL			●				●			
取付可能付属装置	接続方式	裏面形 SD	●				●			
		埋込形 FP	●				●			
	電圧引外し装置	SHT	●				●			
	ハンドルロック	キャップ式 LC	別売(LC-4J)				別売(LC-4E)			
		施錠式 HL	別売(HL-4J)				●			
	バリア	BA	電源側付属(50A以下CMF-0487、60A以上PHS-4)				電源側付属(PHS-4)			
	端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-1)				別売(TMC-4J)			
		裏面形 BTC	別売(BTC-1)				別売(BTC-4J)			
本体漏電表示			LED				LED			
漏電警報接点仕様	接点構成		2a(注2)				2a(注2)			
	出力引出し方式		端子台				端子台			
	リセット方式		内蔵リセットボタン（外部リセット：発注時オプション）				内蔵リセットボタン(外部リセット:発注時オプション)			
逆接続			不可				不可			
適合JIS規格			JIS C 8201-2-1 Ann2				JIS C 8201-2-1 Ann2			
過電流引外し方式			熱動電磁				熱動電磁			
製品質量(kg)			50A以下 0.57、60A以上 0.75				2.3			
一梱入数			1				1			
特性、寸法図記載ページ			A-90				A-91			

■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ　■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ


(注1)横幅寸法はB寸法に漏電警報用の検知器、端子台の寸法最大25mmプラスしてください。

漏電監視機能で連続給電に対応!

連続給電が必要なOA・FA設備、ビル・工場の配電設備に!

「漏電は監視したいが回路を遮断しては困る。」
「常に漏洩電流が多いヒータ回路がある。」など
の声にお応えします。

■漏電動作による回路遮断を避けたい回路の主幹用・分岐用としてご使用ください。
■漏電警報動作確認用の試験ボタン装備。
■感度電流切替形、警報動作時間切替形により、幅広い対応が可能です。



(注2)漏電警報接点容量

	抵抗負荷	誘導負荷	
AC100V	3A	2A	COSø=0.4
AC250V	3A	2A	
DC 30V	2A	2A	L/R=7ms

電圧範囲(ACV)

定格使用電圧	電圧変動範囲
200-440	160-484
100-200-440	80-484

この価格には消費税は含まれておりません。　納期区分:◎(本店商品センター在庫品)　◒(在庫少数/在庫なしの場合受注品)　●(受注品)(詳細はA-1ページ)