
注意：漏電遮断器ではないので漏電遮断器の設置義務規定には対応できません。

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)			3P•3E•600AF			3P•3E•600AF			3P•3E•800AF		
型式			B-603GC			B-603GHC			B-803GHC		
定格使用電圧Ue(AC)			100-200-440V			100-200-440V			100-200-440V		
定格絶縁電圧Ui			500V			500V			500V		
定格インパルス耐電圧Uimp			8kV			8kV			8kV		
漏電警報	定格感度電流(mA)		100/200/500			100/200/500			100/200/500		
	動作時間(s)		0.1以内/0.3/1.2			0.1以内/0.3/1.2			0.1以内/0.3/1.2		
	慣性不動作時間(s以上)		−/0.1/0.5			−/0.1/0.5			−/0.1/0.5		
定格電流・ご注文品番表面形			可調整 300/350/400/500/600A ● B603GCW2L3			可調整 300/350/400/500/600A ● B603GHCW2L3			可調整 400/450/500/600/700/800A ● B803GHCW2L3		
接続方式			表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形
標準価格(円)			663,500	722,500	838,500	819,300	878,200	994,600	1,209,100	1,276,800	1,404,100
外観及び外形寸法(mm)			 (注1)漏電警報用の検知器および端子台の寸法は最大25mmプラスする必要があります。 A'はバー端子を含む寸法  A 274 A'434 B 210 C 103 D 141			 A 274 A'434 B 210 C 103 D 141			 A 274 A'434 B 210 C 103 D 141		
短時間検出電流(定格電流に対する%)			1000固定			1000固定			1000固定		
定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics) AC		100V	50/25			100/100			100/100		
		200V	50/25			100/100			100/100		
		240V	50/25			100/100			100/100		
		415V	36/18			50/50			50/50		
		440V	36/18			50/50			50/50		
端子仕様			バー端子方式 M12			バー端子方式 M12			バー端子方式 M12		
接続可能最大電線(mm²)			−			−			−		
補助スイッチ AX			●(カセット式)			●(カセット式)			●(カセット式)		
警報スイッチ AL			●(カセット式)			●(カセット式)			●(カセット式)		
取付可能付属装置	接続方式	裏面形 SD	●			●			●		
		埋込形 FP	●			●			●		
	電圧引外し装置	SHT	●			●			●		
	ハンドルロック	キャップ式 LC	−			−			−		
		施錠式 HL	●			●			●		
	バリア	BA	電源側付属(PHS-5)			電源側付属(PHS-5)			電源側付属(PHS-5)		
	端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-5D)			別売(TMC-5D)			別売(TMC-5D)		
		裏面形 BTC	−			−			−		
本体漏電表示			LED			LED			LED		
接点仕様 漏電警報	接点構成		2a(注2)			2a(注2)			2a(注2)		
	出力引出し方式		端子台			端子台			端子台		
	リセット方式		内蔵リセットボタン(外部リセット:発注時オプション)			内蔵リセットボタン(外部リセット:発注時オプション)			内蔵リセットボタン(外部リセット:発注時オプション)		
逆接続			不可			不可			不可		
適合JIS規格			JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2		
過電流引外し方式			電子式可調整			電子式可調整			電子式可調整		
製品質量(kg)			10.7			10.7			12.9		
一梱入数			1			1			1		
特性、寸法図記載ページ			A-94			A-94			A-95		


■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ

(注1)横幅寸法はB寸法に漏電警報用の検知器、端子台の寸法25mmプラスしてください。

(注2)漏電警報接点容量

	抵抗負荷	誘導負荷	
AC100V	3A	2A	COSφ=0.4
AC250V	3A	2A	
DC 30V	2A	2A	L/R=7ms

■リセット仕様内部回路図



外部リセット端子は発注時のオプション対応です。
外部リセットスイッチ（b接点）はユーザーさまでご用意ください。

リセットは制御電源をOFFすることにより行います。（内部回路図参照）