
3P•3E•125AF																		3P•3E•125AF						極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
GB-123FKC																		GBL-123FKC（時延形）						型式
100-440V																		100-440V						定格使用電圧Ue(AC)
6kV																		6kV						定格インパルス耐電圧 Uimp
30mA							100/200/500mA											100/200/500mA						定格感度電流
0.1秒							0.1秒											0.45秒						最大動作時間
–							–											0.1秒						慣性不動作時間
60A	●	123FKC0630				60A	●	123FKC06W2										60A	●	123FKC06W2L				定格電流・ご注文品番 表面形
75A	●	123FKC0730				75A	●	123FKC07W2										75A	●	123FKC07W2L				
100A	●	123FKC1030				100A	●	123FKC10W2										100A	●	123FKC10W2L				
			125A	●	123FKC1230				125A	●	123FKC12W2								125A	●	123FKC12W2L		
表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	(注1) 接続方式
109,700	120,700	137,500	132,100	145,100	160,000	109,700	120,700	137,500	132,100	145,100	160,000	109,700	120,700	137,500	132,100	145,100	160,000	109,700	120,700	137,500	132,100	145,100	160,000	標準価格（円）
A 130 B 75 C 60 D 86																								外観及び外形寸法(mm)
–																								短限時検出電流(定格電流に対する%)
35/18																								100V
35/18																								200V AC JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics) 定格遮断容量(kA)
10/5																								415V
圧着端子方式 M8																								表面形 端子仕様
38																								接続可能最大電線(mm²)
●																								SD 裏面形 接続方式
●																								FP 埋込形
●																								AX 補助スイッチ
●																								AL 警報スイッチ
●																								TBL テストリード線引出し
可能																								TB 端子台
別売(LC-4J)																								LC キャップ式 ハンドルロック
別売(HL-4J)																								HL 施錠式
別売(HM-S14)																								HA,HM 外部操作ハンドル
電源側付属(PHS-4)(注2)																								BA バリア
別売(TMC-1)																								TMC 表面形 端子カバー
別売(BTC-1)																								BTC 裏面形
不可																								逆接続
JIS C 8201-2-2 Ann2																								適合JIS規格
熱動電磁																								過電流引外し方式
0.74																								製品質量(kg)
1																								一梱入数
B-83																								特性、寸法図記載ページ





■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3 ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27 ページ
■1 φ 2W200V 回路に 3 極 200V 定格の漏電遮断器を使用の場合は中央極を使用せず左右極（R、T 相）をご使用ください。
また、1 φ 3W100 ／ 200V 回路に 3 極 200V 定格の漏電遮断器を使用の場合は中性線を中央極に接続してください。
■高調波（インバータ等）対応形・雷インパルス不動作形です。D-37ページ
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30 ページ

（注 1）ご注文品番の後ろに裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
（フラッシュプレート：マンセル 5Y7/1）

（注 2）付属している電源側相間バリアは、400V 級において必ずご使用ください。