



漏電火災警報器 (受信機)

| | | | | |
|------------------|--|-----|---|--------|
| 型式 | EF-5 | | | |
| 種類 | 露出形 | | | |
| 警戒回路数 | 1回路 | | | |
| 電源電圧 | AC100VまたはAC200V 50/60Hz | | | |
| 公称作動電流値 | 100/200/400/800/1000mA (明暗) | | | |
| 音響装置と音圧 | 内蔵電子ブザー 70dB以上 | | | |
| ブザー停止機能 | あり | | | |
| 復帰方式 | 自動復帰/手動復帰(切替) | | | |
| 作動入力電圧 | 52mV | | | |
| 組み合わせる変流器 | 貫通形 | | | |
| 消費電力 | 常時 約1.0VA 動作時 約2.5VA | | | |
| 外部接点 | 無電圧 1a | | | |
| 接点容量 | AC250V 1.5A | | | |
| 重量 | 約200g | | | |
| 使用温度範囲 | -10~40℃ (結露・氷結のないこと) | | | |
| 色 | マンセル 8GY97/0.2 | | | |
| 届出番号 | E040805A | | | |
| 組み合わせ可能な変流器の届出番号 | Z040201A Z040207A | | | |
| | Z040203A Z040204A | | | |
| | Z040205A Z040206A | | | |
| | 記載のない変流器につきましては、弊社【技術問い合わせ窓口】までお問い合わせください。 | | | |
| 御納入先 | | | | |
| 日付 | 受領印 | 数量 | | |
| 承認 | 検印 | 図設計 | | |
| 済 | 安 | 田 | 田 | EF-5 |
| 年月日 三角法 | 2020.7.27 | | | K47-15 |
| テンパール工業株式会社 | | | | |