

コード短絡保護用瞬時遮断機能付ではありません。住宅のコンセント回路では使用できません。								
2P・2E・30AF				極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)				
GB-2ZA				型式				
100-100/200-200V				定格使用電圧Ue(AC)				
-				定格インパルス耐電圧 Uimp				
15mA		30mA		定格感度電流				
0.1秒		0.1秒		最大動作時間				
-				慣性不動作時間定格使用				
5A	◎	2ZA0515	5A	◎	2ZA0530	定格電流 ご注文品番		
		6A	◎	2ZA0615	6A		◎	2ZA0630
		10A	◎	2ZA1015	10A		◎	2ZA1030
		15A	◎	2ZA1515	15A		◎	2ZA1530
		20A	◎	2ZA2015	20A		◎	2ZA2030
		30A	◎	2ZA3015	30A		◎	2ZA3030
8,100	6,500	5,500	8,100	6,500	5,500	標準価格(円)		
安全ブレーカ互換性寸法				外観及び外形寸法(mm)				
								
A 70	B 32	C 40	D 57	100V 100/200V 200V AC JIS C 8222 415V 200V Ann2(1cn)				
ソルダレス端子方式(当座金付)				端子仕様				
8				接続可能最大電線(mm ²)				
-				SD 裏面形 接続方式				
-				FP 埋込形				
-				AX 補助スイッチ				
-				AL 警報スイッチ				
-				SHT テストリード線引出し				
-				UVT 端子台				
別売(LC-03)				LC キャップ式 ハンドルロック				
-				HL 施錠式				
-				HA 外部操作ハンドル				
-				BA バリア				
付属(TMC-1EA)				TMC 表面形 端子カバー				
-				BTC 裏面形				
可能				逆接続				
JIS C 8222 Ann2				適合JIS規格				
熱動				過電流引外し方式				
0.13				製品質量(kg)				
50				一梱入数				
無				漏電表示				
B-70				特性、寸法図記載ページ				

- 100/200Vは単相3線式を表します。
- 付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
- 短ハンドル仕様も可能です。(受注品)別途お問い合わせください。
- 高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。D-37ページ
- コード短絡保護用瞬時遮断機能付ではないので住宅のコンセント回路用としては使用できません。
- 同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ

安全ブレーカボックス 屋内用・プラスチック製

分電盤の分岐回路の増設や設備・機器の近くで電源をとりたい場合などに便利なボックスです。
 ・取付用ブレーカは別売りです。
 ・詳細は F-4 ページ参照。



■取り付け例

用途に応じて、ブレーカをお取り付けください。
 (注) テンパール工業製 安全ブレーカタイプのみ

型式	SP-AB
ご注文品番	SPAB
納期区分	◎
標準価格(円)	2,500

B
 パールテクト
 小型漏電遮断器
 Eシリーズ
 単3中性線欠相保護付
 太陽光発電システム用
 ミニコーナー
 Kシリーズ
 W Fシリーズ
 フラグ形機器組込用等
 ボックスブレーカ
 外形寸法図