

パールテクト

リミッター
スペースなし

全電力管内向け



蓄熱分電盤(2系統)

オール電化対応住宅用分電盤

扉付

露出・半埋込形兼用
プラスチック製

単2

単2 200V漏電遮断器

100A	GB-103KC		
125A	GB-122EC		
150A	GB-152EC		

分岐

パールテクトブレーカ
BC-2NA(2P2E20A)
BC-2NA(2P2E30A)
B-52NA(2P2E40A)

色:マンセル8GY9.7/0.2

MAG - TN2TU -



パールテクト(扉付)

分岐回路数 +予備回路数	主幹	蓄熱回路	パールテクト(扉付)			外形寸法(mm)			外形 寸法 図
			納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ	
1系統 8+6 2系統 6+4			③	MAG210086TN2TU2 (左:100A 右:100A)	129,000	320	687	118	E-158 7
			③	MAG215086TN2TU2 (左:150A 右:100A)	136,800	320	687	118	E-158 7
1系統 8+6 2系統 6+8			③	MAG212086TN2TU3 (左:125A 右:125A)	135,400	320	789	118	E-158 8
			③	MAG215086TN2TU4 (左:150A 右:150A)	149,500	320	789	118	E-158 8

- 蓄熱暖房器用ブレーカ40Aは50Aに組み替え可能です。
別途お問い合わせください。
- 40Aブレーカは2回路分のスペースを使用します。

■参考資料

内線規程より3編5章の特殊施設「3545節 深夜電力機器の施設」3545
-3引込口装置の施設(配線用遮断器の容量の選定)の項目から抜粋。

配線用遮断器の選定

深夜電力機器の容量(kW)	配線用遮断器の定格電流(A)
単相200V用	
2.2以下	15・20
2.2超過3.0以下	20
3.0超過4.5以下	30
4.5超過6.0以下	40
6.0超過7.5以下	50
7.5超過9.0以下	60
9.0超過11.2以下	75
11.2超過15.0以下	100
15.0超過18.7以下	125
18.7超過22.4以下	150

深夜電力機器は、遮断器の75%を超えない容量を接続してください。