
| 極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF) | 3P・2E・125AF | | | 3P・2E・150AF | | | 3P・2E・225AF | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | BU-123・1EC | | | BU-153・1EC | | | BU-223・1EA | | |
| 定格使用電圧Ue(AC) | 100/200V | | | 100/200V | | | 100/200V | | |
| 定格インパルス耐電圧Uimp | 6kV | | | 6kV | | | 6kV | | |
| 定格電流・ご注文品番 表面形 | 60A ◒ BU12301EC06V<br>75A ◎ BU12301EC07V<br>100A ◎ BU12301EC10V<br>120A ◎ BU12301EC120V<br>125A ◎ BU12301EC12V | | | 150A ◎ BU15301EC15V | | | 125A ◎ BU22301EA12V<br>150A ◎ BU22301EA15V<br>175A ◎ BU22301EA17V<br>200A ◎ BU22301EA20V<br>225A ◎ BU22301EA22V | | |
| 接続方式 (注1) | 表面形 | 裏面形 | 埋込形 | 表面形 | 裏面形 | 埋込形 | 表面形 | 裏面形 | 埋込形 |
| 標準価格(円) | 37,800 | 50,400 | 63,100 | 37,800 | 50,400 | 63,100 | 58,500 | 70,600 | 79,300 |
| 外観及び外形寸法(mm) | (過電圧検出リード線付)<br>A 130(160)<br>B 75<br>C 60<br>D 80 | | | (過電圧検出リード線付)<br>A 130(160)<br>B 75<br>C 60<br>D 80 | | | (過電圧検出リード線付)<br>A 165(255)<br>B 105<br>C 60<br>D 82 | | |
| 定格遮断容量 kA JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics) AC 100V | — | | | — | | | — | | |
| 定格遮断容量 kA JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics) AC 100/200V | 25/7 | | | 25/7 | | | 35/9 | | |
| 定格遮断容量 kA JIS C 8211 Ann2(Icn) AC 200V | — | | | — | | | — | | |
| 定格遮断容量 kA JIS C 8211 Ann2(Icn) AC 100/200V | — | | | — | | | — | | |
| 表面形 端子仕様 | 圧着端子方式(圧着端子付属) M8 | | | 圧着端子方式(圧着端子付属) M8 | | | 圧着端子方式(圧着端子付属) M8 | | |
| 接続可能最大電線(mm²) | 60 | | | 60 | | | 150 | | |
| 取付可能付属装置 接続方式 裏面形 SD | ● | | | ● | | | ● | | |
| 取付可能付属装置 接続方式 埋込形 FP | ● | | | ● | | | ● | | |
| 取付可能付属装置 補助スイッチ AX | ● | | | ● | | | ● | | |
| 取付可能付属装置 警報スイッチ AL | ● | | | ● | | | ● | | |
| 取付可能付属装置 電圧引外し装置 SHT | — | | | — | | | — | | |
| 取付可能付属装置 不足電圧引外し装置 UVT | — | | | — | | | — | | |
| 取付可能付属装置 端子台 TB | 可能(縦形) | | | 可能(縦形) | | | 可能(縦形) | | |
| 取付可能付属装置 トリップボタン TRB | 有 | | | 有 | | | 有 | | |
| 取付可能付属装置 ハンドルロック キャップ式 LC | 別売(LC-153EB) | | | 別売(LC-153EB) | | | — | | |
| 取付可能付属装置 ハンドルロック 施錠式 HL | ● | | | ● | | | ● | | |
| 取付可能付属装置 外部操作ハンドル HA | — | | | — | | | — | | |
| 取付可能付属装置 機械的インターロック MIW | — | | | — | | | — | | |
| 取付可能付属装置 バリア BA | 別売(PHS-2T) | | | 別売(PHS-2T) | | | 別売(PHS-1T) | | |
| 取付可能付属装置 端子カバー 表面形 TMC | 付属(TMC-153EC) | | | 付属(TMC-153EC) | | | (注2)付属(TMC-253EA) | | |
| 取付可能付属装置 端子カバー 裏面形 BTC | 裏面形付属 | | | 裏面形付属 | | | 裏面形付属 | | |
| 逆接続 | 不可 | | | 不可 | | | 不可 | | |
| 適合JIS規格 | JIS C 8201-2-1 Ann2 | | | JIS C 8201-2-1 Ann2 | | | JIS C 8201-2-1 Ann2 | | |
| 過電流引外し方式 | 熱動電磁 | | | 熱動電磁 | | | 熱動電磁 | | |
| 製品質量(kg) | 0.7 | | | 0.7 | | | 1.5 | | |
| 一梱入数 | 10 | | | 10 | | | 5 | | |
| 特性、寸法図記載ページ | A-67 | | | A-67 | | | A-68 | | |

■100/200Vは単相3線式を表します。
■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ
■単3中性線欠相保護機能

| JIS C 8201-2-1 附属書JB | 定格動作過電圧 | 135V |
|---|---|---|
| | 定格不動作過電圧 | 120V |
| | 定格過電圧動作時間 | 1秒以内 |

■過電圧検出リード線　耐熱ビニール電線　白色 0.5mm² 400mm
(注1)ご注文品番の末尾Vを、裏面形はSV、埋込形はFVにかえてご注文ください。
(フラッシュプレート色：マンセル5Y7/1)
(注2)圧着端子CB150-8を使用するときは付属の端子カバーは取り付けできません。相間バリアをご使用ください。(D-15ページ参照)

裏面形(S)　埋込形(F)



■封印板(標準付属)
100AF～
250AF





納期区分:◎(本店商品センター在庫品)　◒(在庫少数/在庫なしの場合受注品)　●(受注品)(詳細はA-1ページ)
この価格には消費税は含まれておりません。