

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)			2P•2E•60AF						3P•3E•60AF					
型式			B-62FH						B-63FH					
定格使用電圧Ue	AC		200-500V						200-500V					
	DC		250V						250V					
定格インパルス耐電圧Uimp			6kV						6kV					
定格電流・ご注文品番 表面形		5A	●	B62FH05					5A	●	B63FH05			
		10A	●	B62FH10					10A	●	B63FH10			
		15A	●	B62FH15					15A	●	B63FH15			
		20A	●	B62FH20					20A	●	B63FH20			
		30A	●	B62FH30					30A	●	B63FH30			
		40A	●	B62FH40					40A	●	B63FH40			
		50A	●	B62FH50					50A	●	B63FH50			
					60A	●	B62FH60					60A	●	B63FH60
接続方式 (注1)		表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形		表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形
標準価格(円)		27,200	30,300	34,100	38,500	42,600	47,500		36,600	40,600	44,900	51,500	56,900	57,800
外観及び外形寸法(mm)		 2P A 130 B 52 C 60 D 86							 3P A 130 B 75 C 60 D 86					
定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)	AC	200V	35/18						35/18					
	AC	415V	10/5						10/5					
	AC	500V	2.5/1						2.5/1					
	DC	125V	7.5/4						7.5/4					
	DC	250V	5/3						5/3					
表面形 端子仕様			線押え方式(圧着端子使用可能) M5			圧着端子方式 M8			線押え方式(圧着端子使用可能) M5			圧着端子方式 M8		
接続可能最大電線(mm²)			22			60			22			60		
取付可能付属装置 接続方式	裏面形	SD	●						●					
	埋込形	FP	●						●					
補助スイッチ		AX	●						●					
警報スイッチ		AL	●						●					
電圧引外し装置		SHT	●						●					
不足電圧引外し装置		UVT	—						—					
端子台		TB	可能						可能					
トリップボタン		TRB	有						有					
ハンドルロック	キャップ式	LC	別売(LC-4J)						別売(LC-4J)					
	施錠式	HL	別売(HL-4J)						別売(HL-4J)					
外部操作ハンドル		HA、HM	—						別売(HM-S14)					
機械的インターロック		MIW	別売(MIW-2E)						別売(MIW-2E)					
バリア		BA	表面形は電源側付属(注2)(50A以下 CMF-0487 60A PHS-4)						表面形は電源側付属(注2)(50A以下 CMF-0487 60A PHS-4)					
端子カバー	表面形	TMC	別売(TMC-1)						別売(TMC-1)					
	裏面形	BTC	別売(BTC-1)						別売(BTC-1)					
逆接続			可能(注3)						可能(注3)					
適合JIS規格			JIS C 8201-2-1 Ann2						JIS C 8201-2-1 Ann2					
過電流引外し方式			熱動電磁						熱動電磁					
製品質量(kg)			0.42			0.47			0.58			0.65		
一梱入数			1						1					
特性、寸法図記載ページ			A-70			A-71			A-70			A-71		

■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ
■外部操作ハンドルの**HM**は丸形、**HA**はレバー形です。詳細は「外部操作ハンドル」の項を参照ください。D-17ページ

(注1)ご注文品番の後ろに裏面形は**S**、埋込形は**F**をつけてご注文ください。
(注2)400V級は必ず相間バリアをご使用ください。

(注3)内線規程JEAC8001資料3-5-8の「逆接続可能型」です。太陽光発電システム用など系統連系用途の場合は、電源側(図の上側)に商用電源側を、負荷側(図の下側)に発電システム側を接続してください。用途にかかわらず、負荷側(図の下側)に商用電源側を接続しないでください。



納期区分:◎(本店商品センター在庫品) ◒(在庫少数/在庫なしの場合受注品) ●(受注品)(詳細はA-1ページ)
この価格には消費税は含まれておりません。