

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P•2E•250AF						3P•3E•250AF					
型式		B-252FH						B-253FH					
定格使用電圧Ue	AC	200-500V						200-500V					
	DC	250V						250V					
定格インパルス耐電圧Uimp		8kV						8kV					
定格電流・ご注文品番 表面形		125A ● B252FH12						125A ● B253FH12					
		150A ● B252FH15						150A ● B253FH15					
		175A ● B252FH17						175A ● B253FH17					
		200A ● B252FH20						200A ● B253FH20					
		225A ● B252FH22						225A ● B253FH22					
					250A ● B252FH25						250A ● B253FH25		
接続方式	(注1)	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形
標準価格(円)		116,000	128,100	140,400	206,000	213,500	222,900	155,400	171,500	180,900	259,000	268,200	274,000
外観及び外形寸法(mm)		 2P、3P A 165 B 105 C 68 D 94						2Pは3P中極をはずしたものです 					
定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)	AC 200V	100/25						100/25					
	AC 415V	50/13						50/13					
	AC 500V	25/7						25/7					
	DC 125V	40/20						40/20					
	DC 250V	40/20						40/20					
表面形 端子仕様		圧着端子方式 M8						圧着端子方式 M8					
接続可能最大電線(mm²)		150						150					
取付可能付属装置 接続方式	裏面形 SD	●						●					
	埋込形 FP	●						●					
補助スイッチ	AX	●						●					
警報スイッチ	AL	●						●					
電圧引外し装置	SHT	●						●					
不足電圧引外し装置	UVT	—						—					
端子台	TB	可能						可能					
トリップボタン	TRB	有						有					
ハンドルロック キャップ式	LC	別売(LC-4J)						別売(LC-4J)					
ハンドルロック 施錠式	HL	別売(HL-4J)						別売(HL-4J)					
外部操作ハンドル	HA、HM	別売(HA-210、HM-S25)						別売(HA-210、HM-S25)					
機械的インターロック	MIW	別売(MIW-4M)						別売(MIW-4M)					
バリア	BA	表面形は電源側付属(注2)(PHS-4)						表面形は電源側付属(注2)(PHS-4)					
端子カバー 表面形	TMC	別売(TMC-4J)						別売(TMC-4J)					
端子カバー 裏面形	BTC	別売(BTC-4J)						別売(BTC-4J)					
逆接続		可能(注3)						可能(注3)					
適合JIS規格		JIS C 82021 2-1 Ann2						JIS C 82021 2-1 Ann2					
過電流引外し方式		熱動電磁						熱動電磁					
製品質量(kg)		1.6						1.6					
一梱入数		1						1					
特性、寸法図記載ページ		A-74						A-74					

■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ
■外部操作ハンドルの**HM**は丸形、**HA**はレバー形です。詳細は「外部操作ハンドル」の項を参照ください。D-17ページ

(注1)ご注文品番の後ろに裏面形は**S**、埋込形は**F**をつけてご注文ください。
(注2)400V級は必ず相間バリアをご使用ください。

(注3)内線規程JEAC8001資料3-5-8の「逆接続可能型」です。太陽光発電システム用など系統連系用途の場合は、電源側(図の上側)に商用電源側を、負荷側(図の下側)に発電システム側を接続してください。用途にかかわらず、負荷側(図の下側)に商用電源側を接続しないでください。



納期区分:◎(本店商品センター在庫品) ◒(在庫少数/在庫なしの場合受注品) ●(受注品)(詳細はA-1ページ)
この価格には消費税は含まれておりません。