
太陽光発電システム用単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付


商用電源側用
逆接続対応型

3P•3E•60AF	3P•3E•75AF	3P•3E•100AF	3P•3E•125AF		極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
GBU-63KC	GBU-73KC	GBU-103KC	GBU-123EC		型式
100/200V	100/200V	100/200V	100/200V		定格使用電圧Ue(AC)
6kV	6kV	6kV	6kV		定格インパルス耐電圧 Uimp
30mA	30mA	30mA	30mA	100/200/500mA	定格感度電流
0.1秒	0.1秒	0.1秒	0.1秒	0.1秒	最大動作時間
–	–	–	–	–	慣性不動作時間
◎ 60A U63KC6030V	◎ 75A U73KC7530V	◒ 60A U103KC0630V	◒ 60A U123EC0630V	◒ 60A U123EC06W2V	定格電流・ご注文品番
		◎ 75A U103KC0730V	◒ 75A U123EC0730V	◒ 75A U123EC07W2V	
		◎ 100A U103KC1030V	◒ 100A U123EC1030V	◒ 100A U123EC10W2V	
			◒ 120A U123EC12030V	◒ 120A U123EC120W2V	
			◒ 125A U123EC1230V	◒ 125A U123EC12W2V	
表面形	表面形	表面形	表面形		接続方式
22,600	30,300	40,600	44,400		標準価格(円)
分電盤協約形サイズ (過電圧検出リード線付) A 98(112) B 75 C 60 D 79 	分電盤協約形サイズ (過電圧検出リード線付) A 98(156) B 75 C 60 D 79 	分電盤協約形サイズ (過電圧検出リード線付) A 98(156) B 75 C 60 D 79 	(過電圧検出リード線付) A 130(160) B 75 C 60 D 80 		外観及び外形寸法(mm) 
–	–	–	–	100V AC	定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics)
5/2	5/2	5/2	25/7	100/200V AC	
–	–	–	–	100V AC	JIS C 8222 Ann2(Icn)
5	5	5	–	100/200V AC	
線押え方式(圧着端子使用可能) M6	圧着端子方式(圧着端子付属) M8	圧着端子方式(圧着端子付属) M8	圧着端子方式(圧着端子付属) M8		端子仕様
22	38	38	60		接続可能最大電線(mm²)
–	–	–	–	SD 裏面形	取付可能付属装置 接続方式
–	–	–	–	FP 埋込形	
–	–	–	–	AX 補助スイッチ	
–	–	–	–	AL 警報スイッチ	
–	–	–	–	TBL テストリード線引出し	
–	–	–	–	TB 端子台	
別売(RC-KA)	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)	別売(LC-153EB)	LC キャップ式	ハンドルロック
–	–	–	●	HL 施錠式	
–	–	–	–	HA 外部操作ハンドル	
–	–	–	別売(PHS-2T)	BA バリア	
付属(TMC-63KC)	付属(TMC-103KC)	付属(TMC-103KC)	付属(TMC-153EC)	TMC 表面形	端子カバー
–	–	–	–	BTC 裏面形	
可能(注1)	可能(注1)	可能(注1)	可能(注1)		逆接続(系統連系用)
JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2	JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2	JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2	JIS C 8201-2-2 Ann2		適合JIS規格
熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁		過電流引外し方式
0.45	0.6	0.6	0.75		製品質量(kg)
10	10	10	10		一梱入数
有(注2)	有(注2)	有(注2)	有(注2)		漏電表示
B-78	B-79	B-79	B-73		特性、寸法図記載ページ

■100/200Vは単相3線式を表します。
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ
■高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。D-37ページ
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ

(注1)内線規程JEAC8001資料3-5-8の「逆接続可能型」です。太陽光発電システム用など系統連系用途の場合は、電源側(図の上側)に商用電源側を、負荷側(図の下側)に発電システム側を接続してください。用途にかかわらず、負荷側(図の下側)に商用電源側を接続しないでください。

発電システムの接続方法



■単3中性線欠相保護機能

JIS C 8201-2-2 附属書JB JIS C 8222 附属書XB	定格動作過電圧	135V
	定格不動作過電圧	120V
	定格過電圧動作時間	1秒以内

■過電圧検出リード線
耐熱ビニール電線　白色 0.5mm² 400mm

(注2)漏電表示は過電圧で動作したときも表示します。

この価格には消費税は含まれておりません。　納期区分:◎(本店商品センター在庫品)　◒(在庫少数/在庫なしの場合受注品)　●(受注品)(詳細はB-1ページ)