
太陽光発電システム用単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付


3P•2E•30AF	極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
GBU-3•1EAS	型式
100/200V	定格使用電圧Ue(AC)
—	定格インパルス耐電圧 Uimp
30mA	定格感度電流
0.1秒	最大動作時間
—	慣性不動作時間
◒ 30A U301EAS3030V	定格電流・ご注文品番
表面形	接続方式
17,100	標準価格(円)
JIS互換性寸法・中性極2ねじ（過電圧検出リード線付） A 80 B 90 C 40 D 57 	外観及び外形寸法(mm) 
—	定格遮断容量(kA) 100V 100/200V AC JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics)
1.5/—	
—	100V 100/200V AC JIS C 8222 Ann2(Icn)
—	
ソルダレス端子方式(当座金付)	端子仕様
8	接続可能最大電線(mm²)
—	取付可能付属装置 SD 裏面形 接続方式
—	FP 埋込形
—	AX 補助スイッチ
—	AL 警報スイッチ
—	TBL テストリード線引出し
—	TB 端子台
—	TRB トリップボタン
—	LC キャップ式 ハンドルロック
—	HL 施錠式
—	HA 外部操作ハンドル
—	BA バリア
付属(TMC-3•1EA)	TMC 表面形 端子カバー
—	BTC 裏面形
可能(注1)	逆接続(系統連系用)
JIS C 8201-2-2 Ann2	適合JIS規格
熱動	過電流引外し方式
0.23	製品質量(kg)
20	一梱入数
有(手動復帰)(注2)	漏電表示
B-71	特性、寸法図記載ページ

■100/200Vは単相3線式を表します。
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ
■高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。D-37ページ
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ

(注1)内線規程JEAC8001資料3-5-8の「逆接続可能型」です。太陽光発電システム用など系統連系用途の場合は、電源側(図の上側)に商用電源側を、負荷側(図の下側)に発電システム側を接続してください。用途にかかわらず、負荷側(図の下側)に商用電源側を接続しないでください。

(注2)漏電表示は過電圧で動作したときも表示します。

発電システムの接続方法



■単3中性線欠相保護機能

JIS C 8201-2-2 附属書JB	定格動作過電圧	135V
	定格不動作過電圧	120V
	定格過電圧動作時間	1秒以内

■過電圧検出リード線　耐熱ビニール電線　白色 0.5mm² 400mm