
Fシリーズ（高遮断容量）漏電遮断器 OC付

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・60AF						3P・3E・60AF					
型式	GB-63FH						GB-63FH					
定格使用電圧Ue（AC）	100-440V						100-440V					
定格インパルス耐電圧 Uimp	6kV						6kV					
定格感度電流	30mA						100/200/500mA					
最大動作時間	0.1秒						0.1秒					
慣性不動作時間	—						—					
定格電流・ご注文品番 表面形	15A● 63FH1530						15A● 63FH15W2					
	20A● 63FH2030						20A● 63FH20W2					
	30A● 63FH3030						30A● 63FH30W2					
	40A● 63FH4030						40A● 63FH40W2					
	50A● 63FH5030						50A● 63FH50W2					
				60A● 63FH6030						60A● 63FH60W2		
接続方式 （注1）	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形
標準価格（円）	41,900	46,600	57,200	47,400	58,800	75,100	41,900	46,600	57,200	47,400	58,800	75,100
外観及び外形寸法（mm）	 A 130 B 75 C 60 D 86											
短限時検出電流（定格電流に対する%）	—						—					
定格遮断容量（kA） JIS C 8201-2-2 Ann2（Icu/Ics）	100V						35/18					
	AC 200V						15/8					
	415V						7.5/4					
表面形 端子仕様	線押え方式（圧着端子使用可能） M5			圧着端子方式 M8			線押え方式（圧着端子使用可能） M5			圧着端子方式 M8		
接続可能最大電線（mm²）	38						38					
取付可能付属装置 接続方式 裏面形 SD	●						●					
接続方式 埋込形 FP	●						●					
補助スイッチ AX	●						●					
警報スイッチ AL	●						●					
テストリード線引出し TBL	●						●					
端子台 TB	可能						可能					
ハンドルロック キャップ式 LC	別売（LC-4J）						別売（LC-4J）					
ハンドルロック 施錠式 HL	別売（HL-4J）						別売（HL-4J）					
外部操作ハンドル HA,HM	別売（HM-S14）						別売（HM-S14）					
バリア BA	電源側付属（50A以下 CMF-0487　60A PHS-4）（注2）						電源側付属（50A以下 CMF-0487　60A PHS-4）（注2）					
端子カバー 表面形 TMC	別売（TMC-1）						別売（TMC-1）					
端子カバー 裏面形 BTC	別売（BTC-1）						別売（BTC-1）					
逆接続	不可						不可					
適合JIS規格	JIS C 8201-2-2 Ann2						JIS C 8201-2-2 Ann2					
過電流引外し方式	熱動電磁						熱動電磁					
製品質量（kg）	0.66			0.74			0.66			0.74		
一梱入数	1						1					
特性、寸法図記載ページ	B-80			B-81			B-80			B-81		

■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ
■1φ2W200V回路に3極200V定格の漏電遮断器を使用の場合は
中央極を使用せず左右極（R、T相）をご使用ください。
また、1φ3W100／200V回路に3極200V定格の漏電遮断器を
使用の場合は中性線を中央極に接続してください。
■高調波（インバータ等）対応形・雷インパルス不動作形です。D-37ページ
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ
（注1）ご注文品番の後ろに裏面形は**S**、埋込形は**F**をつけてご注文ください。
（フラッシュプレート：マンセル5Y7/1）
（注2）付属している電源側相間バリアは、400V級において必ずご使用ください。