
3P•3E•1000AF			3P•3E•1200AF			極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
GB-1003WD		GBL-1003WD(時延形)	GB-1203WD		GBL-1203WD(時延形)	型式
200-440V		200-440V	200-440V		200-440V	定格使用電圧Ue(AC)
8kV		8kV	8kV		8kV	定格インパルス耐電圧 Uimp
50/100/200/500/1000mA		50/100/200/500/1000mA	50/100/200/500/1000mA		50/100/200/500/1000mA	定格感度電流
0.1秒		0.6/1.2/2秒	0.1秒		0.6/1.2/2秒	最大動作時間
—		0.3/0.6/1秒	—		0.3/0.6/1秒	慣性不動作時間
500/600/700/800/900/1000A可調整 ●	1003WD10W324	● 1003WD10W3L324	600/700/800/1000/1200A可調整 ●	1203WD12W324	● 1203WD12W3L324	定格電流・ご注文品番表面形
表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	(注1) 接続方式
1,844,900	1,933,500	2,072,600	2,021,900	2,123,100	2,268,200	標準価格(円)
A 710 A' 870 B 210 C 185 D 225 D' 333  丸形補助ハンドル付属			A 710 A' 870 B 210 C 185 D 225 D' 333  丸形補助ハンドル付属			外観及び外形寸法(mm) 
500固定			500固定			短限時検出電流(定格電流に対する%)
125/32			125/32			200V
125/32			125/32			240V AC JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics) 定格遮断容量(kA)
85/22			85/22			440V
バー端子方式 M12			バー端子方式 M12			表面形 端子仕様
—			—			接続可能最大電線(mm²)
●			●			SD 裏面形 接続方式
●			●			FP 埋込形
●			●			AX 補助スイッチ
●			●			AL 警報スイッチ
●			●			TBL テストリード線引出し
付属装置はすべて端子台仕様			付属装置はすべて端子台仕様			TB 端子台
—			—			LC キャップ式 ハンドルロック
●			●			HL 施錠式
別売(HA-801)			別売(HA-801)			HA 外部操作ハンドル
電源側付属(PHS-6)(注2)			電源側付属(PHS-6)(注2)			BA バリア
別売(TMC-6B)電源側のみ			別売(TMC-6B)電源側のみ			TMC 表面形 端子カバー
—			—			BTC 裏面形
不可			不可			逆接続
JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			適合JIS規格
電子式可調整			電子式可調整			過電流引外し方式
41.0			41.0			製品質量(kg)
1			1			一梱入数
有			有			漏電表示
B-88			B-89			特性、寸法図記載ページ

取付可能付属装置

■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ
■1φ2W200V回路に3極200V定格の漏電遮断器を使用の場合は
中央極を使用せず左右極(R、T相)をご使用ください。
また、1φ3W100／200V回路に3極200V定格の漏電遮断器を
使用の場合は中性線を中央極に接続してください。
■高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。D-37ページ
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ
■バー端子方式のバー端子は本体から取り外さないでください。
(注1)ご注文品番の後に裏面形は**S**、埋込形は**F**をつけてご注文ください。
(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)
(注2)付属している電源側相間バリアは、400V級において必ずご使用ください。