

主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器			
	40A・50A	GBU-53・1HEC	100A	GBU-103・1HKC
	60A	GBU-63・1HEC		
	75A	GBU-73・1HKC		

分岐	パールテクトブレーカ	
	BC-1NA(2P1E20A)	
	BC-2NA(2P2E20A)	
	BC-3・1NSA(2P2E20A)	

色:マンセル8GY9.7/0.2

MAG - N1



パールテクト(扉付)


YAG - N1



パールテクト(扉なし)



回路例



分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		パールテクト(扉付)			パールテクト(扉なし)			外形寸法(mm)				盤定格 (A)	外形 寸法 図	
		2P1E	2P2E	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ				
												扉付	扉なし			
12+2	40	10	2	③	MAG34122N1	57,400	③	YAG34122N1	54,100	320	381	103	83	60	E-159 [1]	
	50			③	MAG35122N1	57,400	③	YAG35122N1	54,100							
	60			③	MAG36122N1	57,400	③	YAG36122N1	54,100							
16+2	50	12	4	③	MAG35162N1	65,600	③	YAG35162N1	61,800	320	415	103	83	60	E-159 [2]	
	60			③	MAG36162N1	65,600	③	YAG36162N1	61,800							
	75			③	MAG37162N1	76,000	③	YAG37162N1	72,100					100		
20+2	50	16	4	③	MAG35202N1	75,100	③	YAG35202N1	68,800	320	449	118	98	60	E-156 [2]	
	60			③	MAG36202N1	75,100	③	YAG36202N1	68,800							
	75			③	MAG37202N1	85,300	③	YAG37202N1	79,000					100		
	100			③	MAG310202N1	104,400	③	YAG310202N1	98,100							
24+2	60	18	6	③	MAG36242N1	88,500	③	YAG36242N1	82,200	320	483	118	98	60	E-156 [3]	
	75			③	MAG37242N1	99,400	③	YAG37242N1	93,400							
	100			③	MAG310242N1	118,200	③	YAG310242N1	112,100					100		
28+2	75	22	6	③	MAG37282N1	114,100	③	YAG37282N1	107,200	320	517	118	98	100	E-157 [4]	
	100			③	MAG310282N1	132,600	③	YAG310282N1	125,900							
32+2	75	26	6	③	MAG37322N1	128,100	③	YAG37322N1	120,100	320	551	118	98	100	E-157 [5]	
	100			③	MAG310322N1	146,800	③	YAG310322N1	139,100							

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
 ■単3分岐ブレーカにハンドルキャップが付属します。

単3分岐ブレーカについて

単相3線分岐配線用ニュートラルスイッチ付パールテクトブレーカは100/200V併用コンセントに至る単相3線分岐配線に対応。

回路例



上列例

主幹ブレーカに入る入線の電線色と単3分岐ブレーカの
 負荷側の電線色は異なる場合があります。



下列例

●回路例を参考に端子部近傍の色表示と電線色を合
 せて接続してください。
 ●上側に取り付ける場合は、相が逆になり、色分けは回路
 例のようになります。
 ●ブレーカ単体を購入の際は、付属の極性負荷表示変更
 シールを貼るなどして、端子部色表示を電線色と合
 わせてください。



100/200V併用接地コンセント

パールテクト専用
単3分岐ブレーカ
BC-3・1NSA

内線規程(関係部分抜粋)

■単相3線分岐回路に下記の条項を満足すれば複数の100V、200V負荷の
 接続が可能になりました。(3605-2)

①任意の単相3線分岐回路の2次側の電線色は下記に固定すること。
 (電線色識別の規定)(1315-6)

L1またはL2相 ……電線色 赤
 L1またはL2相 ……電線色 黒
 N相 ……電線色 白

②任意の単相3線分岐回路の100V負荷はかならず電線色 黒より結線
 すること。

(中性線が欠相になった場合電気器具に異常電圧が加わらないようにす
 るため。(片寄せ配線))(3605-2.1315-6)

*上記の①、②項は単相3線の幹線の電線色とは関連しません。

③単相3線分岐回路の2次側の配線は内線規程3165節(ビニール外装
 ケーブル配線、クロロレン外装ケーブル配線またはポリエチレン外装
 ケーブル配線)に規定するケーブル配線により施設すること。(3165)

(注)分岐回路に接続する受口の施設はコンセント専用とし電灯受口は設
 けられないこと。(3605-2)