



- 【左回路】
 主幹 ELB 2P 150AF BC 25kA
 30mA高速形
 分岐・MCB 2P 30AF BC 2.5kA
 コード短絡保護機能付
 ・MCB 2P 50AF BC 2.5kA
- 【右回路】
 主幹 ELB 3P 100AF BC 5.0kA
 30mA高速形
 分岐・MCB 2P 30AF BC 2.5kA
 コード短絡保護機能付
 ・MCB 2P 50AF BC 2.5kA
- 圧着端子: 38-8 付属

1 系統 (左回路)					2 系統 (右回路)					キャビネット仕様(露出・半埋込兼用形)		日付	名称	面	担当		
主開閉器	分岐開閉器数			相線式	主開閉器	分岐開閉器数			相線式	材質	難燃性合成樹脂(自己消火性)	尺度				承認	検図
漏電遮断器 2P2E 150A GB-152EC	安全ブレーカ 2P2E 40A (200V) B-52NA	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) BC-2NA	安全ブレーカ 2P2E 20A (200V) BC-2NA	増回路 スペース 6	1φ2W 分電盤定格 (中極不使用) 150A	漏電遮断器 3P3E 100A GB-103KC	安全ブレーカ 2P2E 40A (200V) B-52NA	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) BC-2NA	安全ブレーカ 2P2E 20A (200V) BC-2NA	増回路 スペース 4	1φ2W 分電盤定格 100A	マンセル 8GY9.7/0.2	1/8 (A3基準)	承認	検図	設計	製図
<p>図番</p> <p>品名 住宅用分電盤</p> <p>品番 MAG215086TN2TU2 蓄熱分電盤(2系統)</p> <p style="text-align: right;">テンパール工業株式会社</p>																	