



主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 14-6付属

① 燃料電池側遮断器
: MCB 3P 30AF BC 2.5kA

② 太陽光側遮断器: ELB 3P 50AF
BC 5.0kA 30mA高速形
単3中性線欠相保護付

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|-----------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|--|------------|----------------------------------|---|----|
| リミッター スペース (木板) (175x75) | 太陽光側遮断器 漏電遮断器 3P3E 30A GBU-53HEC | 主開閉器 漏電遮断器 3P3E 60A GBU-63HEC | 一次送り回路 P E A | 分岐開閉器数 | | | 付属機器取付 スペース (175x75) | 分電盤定格 定格電流 60A | キャビネット仕様 形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9.7/0.2 | | 日付 承認 検図 設計 製図 滑井 安藤 岡村 上木 | 名称 住宅用分電盤 MAG36202T2FC2 (家庭用燃料電池システム用, 太陽光発電システム用) | 担当 |
| | | | | 安全ブレーカ 2P1E 20A BC-1NA | 安全ブレーカ 2P2E 20A BC-2NA | 燃料電池側遮断器 3P3E 20A B-33NA | 増回路 スペース 2 | | | 1/8 (A3基準) | | | |